

## MS8902A/MS8902B Детектор переменного напряжения и скрытого металла

| Функции                                              | MS8902A                           | MS8902B                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Поиск скрытой проводки                               | +                                 | +                                 |
| Диапазон переменного напряжения                      | 12В-600В AC/50-60Гц               | 12В-600В AC/50-60Гц               |
| Регулируемая чувствительность переменного напряжения | +                                 | +                                 |
| Металло детектор                                     |                                   | Расстояние обнаружения: <15 мм    |
| Звуковая и световая индикация                        | +                                 | +                                 |
| Автоматическое отключение                            | +                                 | +                                 |
| Вес                                                  | Приблизительно 42г (вкл. батарею) | Приблизительно 45г (вкл. батарею) |
| Батарея                                              | 2x1,5В(AAA)                       |                                   |
| Размер                                               | 157X24X20мм                       |                                   |
| Рабочая температура и влажность                      | - 10 ~ 50 ° C / < 85 % RH         |                                   |
| Соответствует международному требованию безопасности | EN61010-1 /600V CAT III           |                                   |
| Двойная изоляция корпуса                             |                                   |                                   |



## MS 8910 Малогабаритный SMD тестр

LCD дисплей 3000 отсчетов

Автоматическое сканирование & Автоматический выбор диапазонов. Автоматическое определение типа чип-резисторов, Измерение емкости конденсаторов.

Очень маленький и удобный.

Измерительные щупы имеют специальную конструкцию и фиксируются на измеряемом объекте для удобства пользователя.

Функция памяти Data HOLD

Индикатор разряда батарей

Автоматическое отключение

Рабочая температура & Влажность: 0~40°C(32 ~104 T) & < 80% RH Температура хранения & влажность: -10 ~ 50°C(14 ~ 122 T) &

<70%RH Питание: 3В Литиевая батарея 1шт.

Кнопка "FUNC" позволяет выбирать любой способ измерения

Размеры: 17,5 x 32 x 19мм

| Функции                | Диапазоны                                              | Разрешение | Точность              |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| Сопротивление          | 300/3к/30к/300к/3М/30МОм                               | 0,1 Ом     | ±(1%показания+3числа) |
| Емкость                | 3н/30н/300н/3мк/30мк/300мкФ                            | 1пФ        | ±(2%показания+3числа) |
| Проверка непрерывности | Звуковой сигнал раздается при сопротивлении ниже 30,Ом |            |                       |
| Проверка диодов        | +                                                      |            |                       |

